

ZESTAWIENIE SIECI TRAKCJI TRAMWAJOWEJ
UL. ŁAGIEWNICKIEJ I ŚWIETOCHŁOWICKIEJ W BYTOMIU
Sekcja I - sieć skompensowana

Nr	Typ	Typ	Typ			Rzędne posadowienia słupa	
Słupa	Słupa	Fundamentu	Podwieszenia	Odsuw tp	Odsuw tl	X	Y
1	KR/H-25	FB-5	przewieszka	0	0	234177,1983	878889,9946
- komplet kompensacji naprężeń przewodu jezdnego i liny nośnej- przełożenie 1:3 - 2RAD							
2	KR/H-25	FB-5	przewieszka	0	0	234188,0991	878894,9307
- komplet kompensacji naprężeń przewodu jezdnego i liny nośnej- przełożenie 1:3 - 2RAD							
3	KR/R-15	FB-3	przewieszka	0	0	234187,5279	878863,3521
- punkt zasilania - 2 odłączniki sekcyjne typu „U” bez doziemienia z napędem elektrycznym , sterowanie radiowe - odgromnik typu GM-9 - izolator sekcyjny typu TM1UD1c - szt. 2							
4	KR/R-15	FB-3	przewieszka	0	0	234197,9949	878867,9949
5	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	0	0	234203,0652	878837,3434
6	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	0	0	234210,1982	878840,4887
7	KR/R-20	FB4	TMVYL2d	-15	-	234218,7474	878802,1821
- kotwienie sieci płaskiej							
8	KR/R-20	FB-4	TMVYL2o	-	+15	234226,1252	878805,3987
- kotwienie sieci płaskiej							
9	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	-30	-	234233,9792	878767,9823
10	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	+30	234241,3470	878771,3676
11	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	-15	-	234246,7595	878739,9002
12	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	+15	234253,8905	878743,0473
13	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	0	-	234260,4260	878710,7207
14	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	0	234267,4452	878714,4110
15	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	+15	-	234274,4316	878684,6471
16	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	-15	234281,4754	878688,5516
17	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	+30	-	234290,7977	878658,7938
18	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-30	234297,4307	878663,1619
19	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+15	-	234297,7533	878625,4773
- poprzeczne połączenie wyrównawcze							
20	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-15	234320,8674	878630,3023
21	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	0	-	234338,1042	878595,6434
22	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	0	234344,5414	878600,4986
23	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	-15	-	234361,4246	878566,7535
24	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	+15	234367,4665	878571,4207
25	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-30	+30	234383,8100	878539,8547
26	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-15	+15	2344406,076	878585,9140
27	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	0	0	234427,6286	878485,3525
28	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234449,1447	878457,9140
29	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+30	-30	234470,8282	878430,3755
- poprzeczne połączenie wyrównawcze							
30	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234492,4309	878402,9034
31	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	0	0	234512,8612	878376,9454
32	KR/H-25	FB-5	7TVYL22	0	0	234535,8364	878347,4045
- kotwienie przesa środkowego							
33	KR/R-12	FB-2	7TVYL22	0	0	234547,9096	878331,5883
34	KR/R-20	FB-4	7TVYL22	0	0	234557,4672	878319,9164
- izolatory sekcyjne z dwoma odłącznikami z napędem elektr. sterowane radiowo.							
35	KR/R-12	FB-2	7TVYL22	0	0	234566,2789	878308,8360
36	KR/H-25	FB-5	7TVYL22	0	0	234576,9807	878295,2057
37	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234598,6588	878267,6318
38	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+30	-30	234620,2525	878240,1117
- poprzeczne połączenie wyrównawcze							

39	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234671,7183	878212,2992
40	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	0	0	234663,4438	878184,8367
41	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-15	+15	234685,3776	878157,0067
42	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-30	+30	234706,9971	878129,4251
43	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-15	+15	234728,2678	878101,3768
44	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	0	-	234755,0194	878078,4331
45	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	0	234748,7220	878073,3533
46	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+15	-	234776,4502	878050,3806
47	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-15	234770,2658	878045,4421,
- poprzeczne połączenie wyrównawcze							
48	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+30	-	234797,9520	878022,6831
49	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-30	234791,4745	878017,6108
50	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+15	-	234819,5771	877994,9844
51	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-15	234812,8979	877989,7894
52	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	0	-	234838,5671	877969,2764
53	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	0	234831,6649	877964,8183
54	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-15	-	234853,9262	877942,3809
55	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	+15	234846,2315	877938,5635
56	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-30	-	234863,3202	877919,4022
57	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	+30	234855,0906	877916,2354
58	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-15	-	234870,1174	877893,8372
59	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	+15	234861,5178	877891,9094
60	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	0	-	234876,9070	877862,6381
61	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	0	234868,1056	877860,9116
62	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+15	-	234882,1454	877837,6609
63	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-15	234873,5359	877836,0141
- poprzeczne połączenie wyrównawcze							
64	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+30	-	234888,8216	877807,1814
65	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-30	234879,7566	877805,6729
66	KR/R-20	FB-4	TMVYL2d	+15	-	234893,5994	877785,5479
Sekcja II sieć elastyczna wielokrotna							
Kotwienie sieci elastycznej wielokrotnej							
67	KR/R-20	FB-4	TMVYL2o	-	-15	234884,6957	877783,2146
Kotwienie sieci elastycznej wielokrotnej							
68	KR/R-12	FB-2	przewieszka	0	-	234903,3136	877764,7868
69	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-	0	234890,3292	877761,3893
70	KR/H-25	FB-5	przewieszka	0	-	234908,2582	877738,8196
- komplet kompensacji naprężeń przewodu jezdnego i liny nośnej- przełożenie 1:3 - 2RAD							
71	KR/H-25	FB-5	przewieszka	-	0	234895,9773	877735,2071
- komplet kompensacji naprężeń przewodu jezdnego i liny nośnej- przełożenie 1:3 - 2RAD							
72	KR/R-12	FB-2	przewieszka	+15	-	234919,8539	877700,8122
73	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-	-15	234907,7834	877697,1695
74	KR/R-12	FB-2	TMVYL2d	+30	-	234928,6163	877667,6495
75	KR/R-12	FB-2	TMVYL2o	-	-30	234919,9364	877665,5360
76	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234926,8861	877636,3719
77	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	0	0	234931,7507	877606,7975
78	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-15	+15	234935,3530	877577,1693
79	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-30	+30	234939,3810	877555,1266
80	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	-15	+15	234943,7090	877525,3821
81	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	0	0	234948,2919	877495,9204
-poprzeczne połączenie wyrównawcze							
82	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234952,1251	877464,5895
83	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+30	-30	234956,3535	877436,9218
84	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	+15	-15	234961,8928	877407,7247
85	KR/R-15	FB-3	7TVYL22	0	0	234963,2169	877389,4662
86	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-15	-	234970,4501	877372,7847
87	KR/R-12	FB-2	TMVYL3	-	+15	234962,6067	877373,6519
88	KR/R-20	FB-4	przewieszka	-30	-	234970,0645	877355,0852

Kotwienie sieci płaskiej – sekcja 3							
89	KR/R-20	FB-4	przewieszka	-	+30	234957,6860	877356,6850
Kotwienie sieci płaskiej – sekcja 3							
90	KR/R-20	FB-4	przewieszka	-15	-	234963,3640	877311,5484
91	KR/R-20	FB-4	przewieszka	-	+15	234953,7546	877312,5758
92	KR/R-20	FB-4	3MVYL1	0	-	234960,0188	877283,7876
Kotwienie sieci elastycznej wielokrotnej – sekcja 2							
93	KR/R-20	FB-4	3mVYL1	-	0	234952,0637	877284,2140
Kotwienie sieci elastycznej wielokrotnej – sekcja 2							
Wymiana przewieszki zabudowanej do rozet ściennych							
94	KR/R-15	FB-3	3MVYL2	+15	-15	234862,1486	876647,3020
Wymiana przewieszki zabudowanej do rozet ściennych							
95	KR/R-12	FB-2	przewieszka	+30	-	234851,8950	876622,5195
96	KR/R-15	FB-3	przewieszka	-	-30	234861,3959	876619,3374
Kotwienie przewodu rozjazdu							
97	KR/R-12	FB-2	przewieszka	+15	-	234849,2344	876608,6833
98	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-	-15	234858,8109	876607,5417
99	KR/R-12	FB-2	przewieszka	0	-	234846,6789	876591,5152
100	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-	0	234856,2954	876590,3469
101	KR/R-20	FB-4	przewieszka	-15	-	234843,4477	876574,2418
Kotwienie przewodu rozjazdu							
Kotwienie sieci jednotorowej							
102	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-	+15	234853,7471	876573,2944
103	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-30	-	234842,5555	876552,1176
Szafa ogrzewania rozjazdu							
104	KR/R-12	FB-2	przewieszka	-	+30	234850,5662	876550,8867
105	KR/R-12	FB-2	3MVYL1			234838,6037	876540,2326
106	KR/R-20	FB-4	3mVYL1,3mVYL2,			234840,0258	876532,4530
107	KR/R-12	FB-2	3MVYL1			234828,3694	876527,2489
108	KR/R-20	FB-4	3mVYL2-odciąg			234839,7583	876528,4046
109	KR/R-20	FB-4	przewieszka			234837,1631	876507,5625
110	KR/R-15	FB-3	Przewieszki			234870,0896	876505,1218
111	KR/R-20	FB-4	Przewieszki			234831,2614	876496,4742
112	KR/R-20	FB-4	Przewieszki			234863,6943	876482,3294
113	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234835,2886	876490,0549
114	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234859,6454	876458,8729
115	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234836,6695	876477,5759
Istniejące skrzynki sygnalizacji tramwajowej							
116	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234797,6012	876522,6159
117	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234801,9785	876503,1162
118	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234822,6575	876510,1743
119	KR/R-15	FB-3	przewieszka			234821,0872	876502,7402

